

AG300

UHF Portable Wireless Tour Guide System



使用手冊

主要特點：

- 电源供电使用两颗AA可充电电池或一次性电池，可将导游机放入充电箱对可充电电池充电。
- 采用超高频UHF系统，700-960MHZ专业频率（依不同国家而定）。
- 采用PLL数位锁定频率合成设计，频率稳定度更高。
- 采用数位音码静音锁定技术，不受任何杂讯干扰。
- 精心挑选的三个频率，可使三个不同的团体在同一地点同时使用。
- 外接麦克风插口可输入CD、MP3等音源，实现音乐大家共享，还可输入电子导游录音。
- 发射及接收机都具有电池电压不足LED自动显示功能，接收机还具有收讯LED自动显示功能。
- 发射及接收机都具有静音功能。
- 不需要复杂的操作，使用简单，方便，可靠性高
- 采用先进SMT自动化生产技术，确保产品的品质。
- 外型美观，体积小巧，便于携带。

應用範圍：

- 可廣泛用於旅遊業、培訓班等團體旅遊、觀光、學習活動。
- 大型公司產品推廣、高級展示會接待貴賓參觀之用。
- 學校會議室、教室進行開會、教學之用。
- 無線適時傳譯。
- 演出無線監聽。
- 無線麥克風。
- 無線耳機。
- 便携攝影機無線話筒組合。
- 工程應用。

發射機的使用：(AGT300)



AGT300

- 打開電池蓋，安裝好電池。（注意電池正負極性）
- 將頻道選擇開關調整到與接收機相同的頻道上。
- 將領夾式麥克風或頭戴式麥克風插入麥克風插口。
- 打開電源開關，電源指示燈由紅色變成綠色即可使用。
(中間檔是靜音功能)
- 適當調節麥克風靈敏度調節旋鈕。

備注：當電源指示燈為紅色不停閃爍時，表示電池沒電，請更換新電池。

接收機的使用：（AGR300）



- 打開電池蓋，裝入電池。（注意電池正負極性）
- 將頻道選擇開關調整到與發射機相同的頻道上。
- 將耳機插入耳機插口。
- 打開電源開關。（中間檔是靜音功能）
- 適當調節音量調節旋鈕。

備注：當電源指示燈為綠色時，表示接收到發射機信號可正常工作；
當電源指示燈為紅色不停閃爍時，表示電池已沒電，請更換新電池。

其它应用:

- 学校、教会作为教学或适时传译之用
除了导游解说之外，还可以用在会议室、学校、教会进行教学或适时传译之用。
- 大型公司产品推广及高级展示会接待贵宾参观之用
讲解员佩带发射器，贵宾佩带接收器。每个展区用不同的发射频率，贵宾在不同展区分别接收不同讲解员的资讯。这种场合，展区安静，贵宾听讲内容清晰，环境高雅、讲解效果及宣传推广效果好、公司形象不俗。是一些大公司高级专业展示的常用设备。
- 演出无线监听
大型演唱会，舞台演出等，用于歌手监听伴奏音乐之用。此种用途极为广泛，现在演出中许多歌手耳朵上戴的微型耳塞就是此系统。
- 无线麦克风
将接收机的耳机输出插口通过连接导线接到调音台或放大器的输入端，适当调节音量调节旋钮。
- 无线耳机
将CD、MD、MP3甚至电视伴音等音源通过连接导线直接接到发射机的麦克风输入插口上，根据音源音量大小适当调节麦克风灵敏度调节旋钮。再将接收机插上耳机，调节音量调节旋钮即可收听，还可通过配置更多数量的接收机来实现动听音乐大家共享。
- 便携摄影机无线话筒组合
摄像师佩带接收机，被拍摄者佩带发射机。接收机的耳机输出直接接到摄影机的音频输入，被拍摄者声音将被更清晰的传送至摄影机。
- 工程应用
可以用于大型工程之指挥系统，使用极为方便。特别是起重行业。

系統組成：

發射機（AGT300）、領夾式麥克風（LM01）接收機（AGR300）、
耳機（PH01）

備注：接收機可依需要無限量地增加數量。

可選購附件：



頭戴式麥克風
(HM01)



領夾式麥克風
(LM01)



耳掛式耳機
(PH01)



便攜儲存箱
(SC01)



腰帶
(WB01)



耳掛式耳機
(PH02)

發射機：（AGT300）

電 源	2 X 1.5V AA 2節普通或充電AA電池
工 作 頻 率	CH1 751.6MHZ CH2 752.2MHZ CH3 752.8MHZ (提供32個頻率可供選擇)
發 射 功 率	10mW
諧 波 抑 制	>50dB
電池使用時間	約25小時
尺 寸	66mm X 91mm X 23mm
重 量	80g (不含電池)

接收機：（AGR300）

電 源	2 X 1.5V AA 2節普通或充電AA電池
工 作 頻 率	CH1 751.6MHZ CH2 752.2MHZ CH3 752.8MHZ (提供32個頻率可供選擇)
靈 敏 度	10 dBu
使 用 距 離	>50米(不受干擾情況下)
電池使用時間	約20小時
尺 寸	66mm X 91mm X 23mm
重 量	85g (不含電池)

- 電池使用時間視所使用的電池品牌及型號而定!
- 本產品因改良其技術和規格如有變更，恕不另行通知!

Ver: 1.0

One-Year Limited Warranty

This system is hereby limited to one year warranty from the date of purchase from us. Consequential or incident damages resulting from a breach of any applicable express or implied warranties are hereby excluded. This warranty is in lieu of all other agreements and warranties, general or special, express or implied and no representative or person including distributor, agent or employee is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale or use of this product.



ARRAY ELECTRONIC CO., LTD.

ADD: XISHANQIAO, YUHUATAI ZONE,
NANJING (210041) CHINA

TEL: +86-25-52801556-223

FAX: +86-25-52801218

DIRECTLINE: +86-25-52802814

E-MAIL: jennifer@array.sh

WEBSITE: <http://www.array.sh>